



ALTERNATÖR - EMTAŞ

1 Faz - 220V - 0.80 COS

TİP	kVA	kW	Akım (Amp.)	Verim(%)	Hız(d/d)	Gerekli Motor BG (hp)
ALTM 132-2-65	3,5	2,8	15,9	67	3000	5,7
ALTM 132-2-100	5,5	4,4	25,0	69	3000	8,7
ALTM 132-2-130	8	6,4	36,4	71	3000	12,3

3 Faz - 220V - 0.80 COS

TİP	kVA	kW	Akım (Amp.)	Verim(%)	Hız(d/d)	Gerekli Motor BG (hp)
ALT 132-2-115	7,5	6	11,4	81	3000	9,6
ALTÖ 132-2-115	TF 7,5/MF 5	TF 6/MF 4	TF 11,4/MF 22,7	81	3000	9,6
ALT 132-2-140	10	8	15,2	82	3000	13,3
ALTÖ 132-2-140	TF 10/MF 6,6	TF 8/MF 5,3	TF 15,2/ MF 30	82	3000	13,3
ALT 132-2-195	15	12	22,8	83	3000	20,7
ALTÖ 132-2-195	TF 15/MF 10	TF 1,2/MF 8	F 22,8/MF 45,5	83	3000	20,7
ALT 180-2-A	16,5	13,2	25,1	84	3000	21,5
ALT 180-2-75	20	16	30,4	85	3000	25,6
ALT 180-2-130	30	24	45,6	84	3000	38,8
ALT 200-4-100	18,5	14,8	28,1	85	1500	23,5
ALT 200-4-400	25	20	38,0	86	1500	31,6
ALT 200-4-165	30	24	45,6	87	1500	37,5
ALT 200-4-270	46	36,8	69,8	87	1500	57,0
ALT 200-4-290	50	40	76,0	87	1500	62,5
ALT 250-4-180	55	44	83,6	87	1500	68,5
ALT 250-4-220	66	52,8	100,3	88	1500	81,7
ALT 250-4-280	77	61,6	117,0	89	1500	96,2
ALT 250-4-350	94	75,2	142,8	90	1500	115,4
ALT 250-4-390	100	80	151,9	91	1500	119,6
ALT 250-4-420	110	88	167,1	91	1500	131,5
ALT 315-4-A	138	110,4	209,7	92	1500	160,1
ALT 315-4-B	150	120	227,9	92	1500	174,8
ALT 315-4-C	165	132	250,7	92	1500	192,8
ALT 315-4-D	204	163,2	309,9	93	1500	235,2
ALT 315-4-E	220	176	334,3	93	1500	253,7
ALT 315-4-F	253	202,4	384,4	93	1500	291,8